INPUTS
10K
68n
10K
10K
47p
270 K
IN 4148
+15V
-15V
IN4148
+15V
TLO71
4u7
47n
47n
39K
MIDDLE 50K(RA)
GAIN 100K(A)
IM5
2K2
27K
100n
220n
50K (L)
TREBLE
6n8
470R
IM
MPS A18
4u7
6K8
BASS 50K(A) 4472
680R
+15V
-15V
4K7
33n
27K
47n
2K2
15K
33n
4K7
18K
MPS 8599 X6
1K5
10n
8K2
4u7
100K
OPTIONAL 800ST SW.
1K
4u7
47p
2K2
IK 1W
470R
EQ. ON
PILOT
+35V
EQ. FOOT SWITCH

FROM PRE AMP
+35V
4K7
270
2X IN4003
47R
39K
100n
4u7
MPS 8599
2X MPS 8599
1K
2N6556
2N6553
4R7
MJ15015
IN4003
33K
47p
2X IN4148
IN4148
MPSA18
330
100R
270p
47K
100 R
IN4148
1K8
0R27 10W
18R
25u
47K
5uH
3R9
1K5
25u
IN4148
1K8
0R27
47n
330R
MPS8599
4R7
2N6556
IN4148
47p
2N6553
820 R
53R
39K
100R
MJ15015
IN4003
-35V
SPEAKER OUTPUT 50W 8Ω

+15V
470 R
220n
100n
-15V
TL604
1M
4u7
15K
100Hz
300Hz
800Hz
2200Hz
15K
20K(L)
20K(L)
20K(L)
20K(L)
1/2 TL072
27K
1/2 TL072
2K7
+15V
-15V
270K
2K7
270R
4R7
MASTER 50K(A)
TO POWER AMP
BALANCED OUTPUT 600Ω
CB
CA
RA
1K5
18K
47p
MPSA18
-15V
+15V

FREQ	CA	CB	RA
100	33n	470n	100K
300	10n	220n	82 K
800	3n3	82n	100K
2200	1n	33n	100K

SW. 2A
BLK
GRN
WHT
A1310
*2R2 1W AT 25°C
800 PRV 8A
2200u 40V
680R 1/2W
180R
100u 25V
16V
100u 25V
680R 1/2W
180R
12200u 40V
100u 25V
16V
100u 25V
+15
-15

SW.
1A SLO.
BLK
BRN
GRN
BLU
BLO. BLK.RED
BLK.W.
230V 50Hz
W. 1202
U.K. VERSION

GROUNDING
1 PRE-AMP GROUND
2 POWER AMP GND.
3 POWER SUPPLY GND.
CHASSIS GND

YORKVILLE SOUND LTD.
TS-60B AMPLIFIER
DATE-MAY 7-81 | DWG.G.GERELUS
DESIGN-E.VON VALTIER
Iss. 2 No. 8974